

直角法兰 机座号 90

型号/参数/配置



驱动器 电源电压	功率 kW	减速比	失电 制动器	伺服减速电机型号	额定转矩 N·m	瞬间转矩 N·m	额定转速 r/min	最高转速 r/min	转子惯量 ×10 ⁻⁸ kg·m ²	配单轴伺服 驱动器型号	配三轴伺服 驱动器型号	动力线 型号	编码器线 型号
单相/三相 220 V	0.2	1:10	无	MG90A020Y22RF10	5.1	17.9	300	450	25	MKA020Y22	MDA112V22 MDA222V22 MDA224V22	MXA60M□	MXA60E□
			有	MG90A020Y22RF10B									
	0.2	1:20	无	MG90A020Y22RF20	10.2	35.8	150	225					
			有	MG90A020Y22RF20B									

- 减速比 1:10 背隙10弧分，1:20 背隙12弧分。
- 表中驱动器型号通讯总线为CC-CAN，若为EtherCAT，型号后缀加E，若为PROFINET，型号后缀加P。

外观图



编码器线


型号：MXA60E□

说明：□ 为线长，最长20米。例如：线长3.5米，则型号为 MXA60M3.5



动力线

型号：MXA60M□




伺服减速电机



单轴伺服驱动器




三轴伺服驱动器



外形图

● 减速比：1:10、1:20



尺寸/质量表

机座号	功率 kW	失电 制动器	3D号	伺服减速电机型号	L (mm)	G (mm)	H (mm)	质量 (kg)
90	0.2	无	90MRF1	MG90A020Y22RF10	242.5	141	157.5	4.7
				MG90A020Y22RF20				
		有	90MRF2	MG90A020Y22RF10B	276.5	175	157.5	5.2
				MG90A020Y22RF20B				

- 驱动丝杆建议采用免键伺服联轴器。
- 驱动同步带轮、齿轮建议采用免键同步带轮、免键齿轮。

直角法兰 机座号 110

型号/参数/配置



驱动器 电源电压	功率 kW	减速比	失电 制动器	伺服减速电机型号	额定转矩 N·m	瞬间转矩 N·m	额定转速 r/min	最高转速 r/min	转子惯量 ×10 ⁻⁴ kg·m ²	配单轴伺服 驱动器型号	配三轴伺服 驱动器型号	动力线 型号	编码器线 型号
单相/三相 220 V	0.4	1:10	无	MG110A040Y22RF10	10.2	35.8	300	450	42	MKA040Y22	MDA224V22 MDA444V22 MDA447V22	MXA60M□	MXA60E□
			有	MG110A040Y22RF10B									
	0.4	1:20	无	MG110A040Y22RF20	20.4	71.6	150	225					
			有	MG110A040Y22RF20B									

- 减速比 1:10 背隙10弧分，1:20 背隙12弧分。
- 表中驱动器型号通讯总线为CC-CAN，若为EtherCAT，型号后缀加E，若为PROFINET，型号后缀加P。

外观图



编码器线


型号：MXA60E□

说明：□ 为线长，最长20米。例如：线长3.5米，则型号为 MXA60M3.5



动力线

型号：MXA60M□




伺服减速电机



单轴伺服驱动器




三轴伺服驱动器



外形图

● 减速比：1:10、1:20



尺寸/质量表

机座号	功率 kW	失电 制动器	3D号	伺服减速电机型号	L (mm)	G (mm)	H (mm)	质量 (kg)
110	0.4	无	110MRF1	MG110A040Y22RF10	288	163.5	193	7.9
				MG110A040Y22RF20				
		有	110MRF2	MG110A040Y22RF10B	322	197.5	193	8.4
				MG110A040Y22RF20B				

- 驱动丝杆建议采用免键伺服联轴器。
- 驱动同步带轮、齿轮建议采用免键同步带轮、免键齿轮。



直角法兰 机座号 130

型号/参数/配置



驱动器 电源电压	功率 kW	减速比	失电 制动器	伺服减速电机型号	额定转矩 N·m	瞬间转矩 N·m	额定转速 r/min	最高转速 r/min	转子惯量 ×10 ⁻⁶ kg·m ²	配单轴伺服 驱动器型号	配三轴伺服 驱动器型号	动力线 型号	编码器线 型号
单相/三相 220 V	0.75	1:10	无	MG130A075Y22RF10	19.2	61.4	300	450	146	MKA075Y22	MDA447V22 MDA777V22 MDA7710V22	MXA80M□	MXA80E□
			有	MG130A075Y22RF10B									
	0.75	1:20	无	MG130A075Y22RF20	38.4	122	150	225					
			有	MG130A075Y22RF20B									

○ 减速比 1:10 背隙10弧分, 1:20 背隙12弧分。

○ 表中驱动器型号通讯总线为CC-CAN, 若为EtherCAT, 型号后缀加E, 若为PROFINET, 型号后缀加P。

外观图



编码器线


型号: MXA80E□

说明: □为线长, 最长20米。例如: 线长4.5米, 则型号为 MXA80M4.5



动力线

型号: MXA80M□



伺服减速电机



单轴伺服驱动器



三轴伺服驱动器

